



9 R R U MIMETIC KABINET

Datasheet

Fiksna i mobilna telefonija

TelcoCab
Kabinet sa bočnim panelom
Mimetic cabinet
Micro kabinet
Baterijski kabinet
BattCare kabinet
Radiolink kabinet
Arctic kabinet
XSDL/FTTB kabinet

Central and core

ETSI rek
Fiber optički distribicioni rek
Distribicioni rek za koaksijalne kablove

Daljinski nadzor i upravljanje

Vigía

Generalni zastupnik za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu:

**KONSING GROUP DOO
BEOGRAD**

Tel. +381 11 7195 871
www.konsing.com

Sistemas Mecánicas para Electrónica

C/ Acero 18-20
Pol. Industrial Sur, 28770
Colmenar Viejo
Madrid, Spain

Tel. +34 91 845 71 28
www.sme-soluciones.com



Ponekad je potrebno maskirati radio bazne stanice da bi se izgradila pristupna mreža mobilne telefonije. Prednost ovog rešenje je što sama oprema bazne stanice bude što manje upadljiva. Kompanija SME je dizajnirala sopstveno maskirno rešenje za izgradnji mreže mobilne telefonije.

- Bazne stanice maskirane kao reklamni paneli
- Održavanje temperature baterija pomoću Peltijeovih elemenata
- Nije potrebna klimatizacija kabineta
- Daljinsko upravljanje i nadzor

TIP KABINETA	Za sopljašnju montažu	KAPACITET	Velik
DIMEZIJE	Visina: 2100 mm	TEŽINA	485 kg (prazan)
	Širina: 1500 mm		
	Dubina: 480 mm		
KARAKTERISTIKE	<ul style="list-style-type: none">• 19" rek 2p – 6p za opremu za prenos• Baterije 48V – 100 Ah. Maksimalnih dimenzija: 396 x 108 x 287 mm (DxŠxV). Montaža u postolje, hlađenje termoelektričnim uređajem.		
KUČIŠTE	<ul style="list-style-type: none">• Napravljeno od pocinkovanog čeličnog lima• Dvostruki zid• Step en zaštite od vode: IP55• Zaštita od udara: IK10• Dvostruka prednja vrata. Unutrašnja vrata za pristup opremi. Spoljašnja vrata za reklamni plakat. Vrata imaju mogućnost blokade u otvorenom položaju.• 75 mm krov sa otvorima za izlaz vrućeg vazduha (odeljak sa rru).• Osvetljenje reklamnog postera		
UVOD KABLOVA	<ul style="list-style-type: none">• Ulaz kablova kroz postolje ili bočno. Ovo ostavlja mogućnost montaže na betonskom trotoaru ili postolju• Uvod kablova u kućište pomoću rOXTEC uvodnice za max16 kablova (prečnika 3.5mm do 16.5mm)		
ENERGETSKI RAZVOD	<ul style="list-style-type: none">• Smešten na desnoj strani kabineta. Podeljen u zone (AC distribucija i DC distribucija)• sastoji se od:<ul style="list-style-type: none">o Ulaznih klevao Prenaponske zaštite tip IIo Instalacionih prekidača i ZUDSo Insatacionog prekidača za AC ulazo Šuko utičnice		
UGRAĐENA OPREMA	<ul style="list-style-type: none">• Svetlo 6W sa desne strane, pored energetskog razvoda• Šest (6) svetala 35W smeštenih na unutrašnjim vratima kabineta za osvetljavanje reklamnog panela• Termostat za alarm visoke temperature u kućištu• Prekidači za uključenje svetla i detekciju otvorenih vrata na vratima• Sabirница za uzemljenje opreme		